


คู่มือใช้งาน CMS DVR PS-93xx


เรียกโปรแกรม CMS และเพิ่มเครื่องDVR ให้ โปรแกรมรู้จัก เมนู System config-Device

Manager




ทำการadd Region (กลุ่มบริษัทหรือชื่อภูมิภาคสาขาที่ลูกค้าติดตั้งDVR)


ทำการ Add Device หรือเครื่อง DVR เข้ากับแต่ละกลุ่ม




หน้าต่างด้านขวาทำการ Add Group เพิ่มกลุ่มกล้องที่ต้องการแสดงผล




กลับไปเมนู Live แล้วคลิกเลือก Channel Group โดย double click ที่ชื่อกลุ่มกล้องที่สร้างไว้สักครั้งจะได้ภาพมาแสดง




การใช้งาน EMAP



ที่เมนู System Config -> Map Config เริ่มด้วยการคลิกขวาที่ลูกโลกกด Add Map




Browser ไฟล์รูปแผนที่และตั้งชื่อแผนที่




สามารถเพิ่มแผนที่ย่อยได้โดยคลิกขวา Add Son node

สามารถลากไอคอนกล้องหรือเซ็นเซอร์ของแต่ละเครื่องมาลงได้ดังรูป



การตั้งค่าให้CMSเป็นเครื่องบันทึกภาพผ่าน Network


ให้ระบุ Partition HDD ที่ไว้สำหรับเก็บบันทึกข้อมูลวิดีโอ




สำหรับการบันทึกสามารถเลือก Master หรือ Sub Stream ได้ที่เมนู Live คลิกขวาที่ชื่อเครื่องดังรูป



Tab Local schedule Config ให้คลิกกล้องที่ต้องการบันทึกแล้วจึงระบายสีช่วงเวลาบันทึกลงหน้าดังรูป



ตั้งค่าการรูปแบบการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุ



รูปแบบการแจ้งเหตุได้แก่

รูปแบบการดำเนินการได้แก่

- Sensor
- Motion Detection
- Video loss
- PC Audion Alarm
- E-Map
- Channel Record

การเล่นภาพย้อนหลัง

สามารถค้นหาภาพย้อนหลังได้หลายแบบได้แก่

1. Local Playback ค้นหาจากไฟล์ในPCนี้ที่เคยได้บันทึกไว้
2. Remote Playback ค้นหาจากHDDในเครื่องDVRผ่าน network
3. Picture Playback ค้นหาภาพนิ่งที่เคย snap shot เอาไว้ขั้นตอนดังรูป

